Relej za zaštitu napona, trofazni, prenapon/podnapon/nebalans/redosled faza/kvar faze/kvar neutralnog provodnika, 230VAC, 1 DPDT, 35mm DIN šina

Šifra proizvoda: HR-VPRA2M-CE

Kataloški tehnički list iz podataka proizvoda na sensorshop24.rs. Zajednički opis porodice: konkretna izvedba i dozvoljene kombinacije zavise od izabrane konfiguracije.

Trofazni relej za zaštitu napona - nadzor podnapona, prenapona, asimetrije, redosleda i ispada faza

Relej nadzire trofaznu mrežu i štiti priključene uređaje od podnapona, prenapona, asimetrije, pogrešnog redosleda faza i ispada faze. Ulaz je predviđen za 2-žično i 3-žično povezivanje, stanje signalizira LED, a relej se montira na DIN šinu.

Prednosti

Nadzor podnapona, prenapona, asimetrije, redosleda faza i ispada faze

Pragovi napona: podnapon 55-95 % Un, prenapon 105-125 % Un

Izlazni kontakt DPDT (2 preklopna kontakta)

Signalna LED

Montaža na DIN šinu, širina 35 mm

Tehnički podaci i izvedbe

Napajanje	127 ... 288 V AC (L-N), 48 ... 63 Hz
Nominalni napon	7 V (±2 V) od napona okidanja
Potrošnja struje	maks. 5 VA pri 250 V AC / 28 V DC
Prag napona	podnapon: 55-95 % Un (127 ... 219 V AC, L-N); prenapon: 105-125 % Un (242 ... 288 V AC, L-N)
Vrsta kontakta	DPDT (2 preklopna kontakta)
Materijal kućišta	UL 94 V0
Širina	35 mm
Stepen zaštite	IP20 (priključci); IP40 (kućište); IP50 (prednja strana)
Sadržaj isporuke	1x relej za zaštitu napona; pojedinačno upakovano; uputstvo za upotrebu

Izvor podataka

https://sensorshop24.rs/proizvod/relej-za-zastitu-napona-trofazni-previsok-podnapon-nebalans-slijed-faza-kvar-faze-neutralni-kvar-230vac-1-dpdt-35mm-din-sina/

Ovaj dokument prenosi podatke srpskog kataloga. Posebna fabrička uputstva, šeme, crteži i sertifikati prikazuju se kao zasebni dokumenti kada su povezani uz proizvod. Ovaj kataloški list nije potpun prevod svakog pratećeg fabričkog uputstva.

Kontakt: 064 847 5751 | office@sensorshop24.rs | sensorshop24.rs