Multifunkcionalni brojač sa predizborom Selec XTC262 - 230V

Šifra proizvoda: TR-XTC262-230V

Kataloški tehnički list iz podataka proizvoda na sensorshop24.rs. Zajednički opis porodice: konkretna izvedba i dozvoljene kombinacije zavise od izabrane konfiguracije.

Multifunkcionalni brojač sa predizborom Selec XTC262 - brojač, tajmer i merač brzine

Multifunkcionalni brojač sa predizborom Selec XTC262 namenjen je brojanju impulsa i ima napajanje od 90 do 270 V AC/DC. Ovakvi brojači se obično koriste tamo gde je potrebno brojati komade, vreme ili dužine, na primer u procesima punjenja, sečenja i štampanja, kao i na ispitnim stolovima. XTC262 ima dvostruki 6-cifreni LED displej koji prikazuje trenutnu zadatu i stvarnu vrednost. Jednostavno se ugrađuje u tablu i povezuje preko priključnih stezaljki.

Prednosti

Funkcije brojača, vremenskog releja, merača brzine (rate) i šarže (batch) u jednom uređaju

Dvostruki 6-cifreni LED displej za zadatu i stvarnu vrednost

Ulazi za NPN/PNP senzore, ugrađeno napajanje senzora 12 V DC

2 zadate vrednosti i 2 izlazna kontakta, 5 A pri 230 V AC

Jednostavna ugradnja u tablu i povezivanje preko stezaljki

Primeri primene

Procesi punjenja: brojanje komada.

Procesi sečenja: brojanje dužina i komada.

Procesi štampanja: brojanje i merenje vremena.

Ispitni stolovi: brojanje impulsa i merenje vremena.

Tehnički podaci i izvedbe

Displej	dvostruki 6-cifreni displej za tajmer / brojač / merač brzine / šaržu
LED indikacija	CNTR: brojač, R: brzina (rate), B: šarža (batch); Out1, Out2; TMR: merenje vremena, H: sat, M: minut, S: sekund
Tip senzora	NPN / PNP
Električni priključak	naponski impulsi (5 - 30 V DC) od senzora blizine, enkodera, poluprovodničkih komponenti i beznaponskih kontakata kao što su granični prekidači i releji
Frekvencijski opseg	a) 10 Hz; b) 15 kHz
Upravljački ulazi	start ulaz: impuls, gate, nivo (level)
Tačnost	brojač: ±0,05 % podešene vrednosti ili 50 ms, šta je veće; brzina: 0,05 %
Napajanje senzora	ugrađeno, 12 V DC, 30 mA
Vrsta kontakta	2 izlazna kontakta
Prekidna moć	1SPDT: 5 A pri 230 V AC / 12 V DC; 1SPST: 5 A pri 230 V AC / 12 V DC

Funkcija	brojač: kašnjenje uključenja, impuls pri uključenju (interval), ponavljanje vremenskog impulsa, automatski reset; merač brzine: HA / LA / BAND; smer brojanja: jednosmerno, dvosmerno i kvadraturno; vremenski relej: kašnjenje uključenja, impuls pri uključenju (interval), taktni generator sa početkom impulsom, taktni generator sa početkom pauzom; vremenski relej: trenutno + odloženo na start impuls, trenutno + odloženo pri uključenju, reverziranje motora, šarža
Podešavanje vremena	9999,59 h:min / 99999,9 h / 999999 h; 9999,59 min:s / 99999,9 min / 999999 min; brojač: izbor najmanje vrednosti 0,0001; 0,001; 0,01; 0,1 i 1; vremenski relej: 999,99 / 99999,9 / 999999 s
Zadate vrednosti	2 zadate vrednosti
Faktor skaliranja	programabilan 0,00001 ... 9,99999 x 10^n, gde je n = -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2
Način resetovanja	daljinski (minimalno vreme daljinskog reseta 10 ms); prekidom napajanja; sa prednje strane
Kapacitet memorije	da (memorija podataka)
Napajanje	90 ... 270 V AC/DC (50/60 Hz)
Radna temperatura	0 ... +50 °C (32 ... 122 °F)
Uslovi skladištenja	-20 ... +75 °C (-4 ... 167 °F)
Radni uslovi	95 % rF, bez kondenzacije
Područja primene	ventilacija; grejanje; klimatizacija
Sadržaj isporuke	brojač unapred; pojedinačno upakovano; uputstvo za upotrebu

Izvor podataka

https://sensorshop24.rs/proizvod/multifunkcionalni-brojac-sa-predizborom-selec-xtc262-230v/

Ovaj dokument prenosi podatke srpskog kataloga. Posebna fabrička uputstva, šeme, crteži i sertifikati prikazuju se kao zasebni dokumenti kada su povezani uz proizvod. Ovaj kataloški list nije potpun prevod svakog pratećeg fabričkog uputstva.

Kontakt: 064 847 5751 | office@sensorshop24.rs | sensorshop24.rs